

【調光卓】

松村電気製作所F153Ⅲ(場所:下手フロント2F)
 プリセット部 フェーダ100本×3段
 キュー記憶 1000キュー
 サブフェーダー 40本(50ページ)
 エフェクト 50パターン99ステップ
 フラッシュスイッチ ADD/KILL方式
 JASCIIデータ対応(USB)
 DMX入出力対応

[令和6年1月以降導入]

【直回路】

場所	回路名称	回路数	接続/容量
プロサス	PS直	1	C型/60A
1ボーダー	1B直	1	C型/60A
2ボーダー	2B直	1	C型/60A
3ボーダー	3B直	1	C型/60A
1サス	1S直	1	C型/60A
2サス	2S直	1	C型/60A
3サス	3S直	1	C型/60A
2Fフロント上	2F直上	1	C型/60A
2Fフロント下	2F直下	1	C型/60A
3Fフロント上	3F直上	1	C型/60A
3Fフロント下	3F直下	1	C型/60A
フロアー下	FC直上1.2.3	3	C型/60A
FC上13.14 直調切替	FC上13.14	2	C型/30A
フロアー下	FC直下1.2.3	3	C型/60A
FC下13.14 直調切替	FC下13.14	2	C型/30A
ウィールコンセント直	WC直	6	C型/60A
オーケストラビット	直1.2.3	3	C型/30A
客席(17列23番)	客席直	2	C型/30A
客席(27列3番付近)	客席直	1	C型/30A
客席(最後列)	-	2	C型/30A

【持込分電盤】

場所	回路数	接続/容量
舞台下手 カムロックE1016付	1	3相4線500A M8端子 M10端子
※大ホール照明用総容量300kVAを含む		

【200V電源】

場所	回路数	接続/容量
舞台上手(動力電源) カムロックE1016付	1	3相3線100A M8端子
舞台下手 カムロックE1016付	1	単相3線80A M8端子
※分電盤接続作業は電気主任技術者の立ち合いのもと作業		

【DMX回線】

場所	回路No.	回路数	IN/OUT
舞台袖下	1・2	2	OUT
舞台袖上	3・4	2	OUT
1ボーダー	5・6	2	OUT
2ボーダー	7・8	2	OUT
3ボーダー	9・10	2	OUT
1サス	11・12	2	OUT
2サス	13・14	2	OUT
3サス	15・16	2	OUT
プロサス	17・18	2	OUT
2Fフロント下	19・20	2	OUT
3Fフロント下	21・22	2	OUT
2Fフロント上	23・24	2	OUT
3Fフロント上	25・26	2	OUT
舞台袖下	A・B	2	IN
舞台袖上	C・D	2	IN
客席(17列23番)	E・F	2	IN
客席(27列3番付近)	G・H	2	IN

【禁止行為解除承認申請】

申請書の提出期限

使用する日の20日前までに会館に提出してください
 (使用する日の10日前までに会館が消防へ提出)

申請書の提出部数

2部(ホームページよりダウンロード可能)

火災予防について

消火器や水バケツ等の消化に必要なものを主催で用意

ご不明な点は下記までご連絡ください
 施設課 TEL 029-241-1166

【ピンスポット】

第1ピンスポットルーム(場所:中央天井)
 USHIO製 XPS-2009R/e(2Kw) 2台

第2ピンスポットルーム(場所:客席後方4F)
 USHIO製 XPS-2009R/e(2Kw) 2台

【客席誘導灯】

客電の調光に連動して点灯・消灯が可能
 火災報知器設備が発報した場合には強制点灯
 足元灯及び客席入口灯(一部)は消灯不可

名称	負荷名称	回路数			原状機材・回路・数量
		2Kw	3Kw	直6Kw	
プロサス 吊り込み重量300kg	PS PS直	18		1	1Kw ○(松村CX-8S) 5台 1Kw ◎(松村FS-810) 24台
1ポーター 吊り込み重量160kg	1B上下 1B中 1BC 1B直		4 4 8	1	W.W.W.72 各200W×81灯 ※1B上下・1B中(切替回路)
2ポーター 吊り込み不可	2B上下 2B中 2BC 2B直		4 4 8	1	W.W.W.72 各200W×81灯 ※2B上下・2B中(切替回路)
3ポーター 吊り込み重量220kg	3B上下 3B中 3BC 3B直		4 4 8	1	W.W.W.72 各200W×72灯 ※3B上下・3B中(切替回路)
1サス 吊り込み重量280kg	1S 1S直	36		1	1Kw ○(松村CX-8M) 13台 1Kw ◎(松村FX-8) 15台
2サス 吊り込み重量280kg	2S 2S直	36		1	1Kw ○(松村CX-8M) 13台 1Kw ◎(松村FX-8) 15台
3サス 吊り込み重量220kg	3S 3S直	30		1	1Kw ◎(松村FX-8) 22台
アッパー Horizont ライト 吊り込み不可	UH UHC		24 4		上段 71.72.78 各500W×18灯 下段 86.63.22 フィルタフォルダ 227mm×238mm
フロント	3F上 3F下 3F直上下 2F上 2F下 2F直上下		8 8 2 2 2	1 1 2 1 1 2	※3Fは上下同じ・2Fは下手に調光室 1Kw ○(松村CX-6) 4台×4色 直は上下に各1 箇所 直は上下に各1 箇所
シーリング	CL CL直		21	1	CL CL直

名称	負荷名称	回路数			原状機材・回路・数量
		2Kw	3Kw	直6Kw	
ギャラリーコンセント	2FGC上 2FGC上 3FGC上 3FGC上		2 2 2 2		
フロアーコンセント	FC上 FC下 追りA上 追りA下 追りB上 追りB下 後C 前C FC直上下		26 26 2 2 2 2 6 6 6	6	FC13.14は直調切替 直は上下に各3箇所
ロアーホリゾン				12	上段 72.77.67 各300W×24灯 下段 59.40.22 ※72のみ500W フィルタフォルダ 227mm×238mm
フットライト	F	4	4	4	W.72.78.86 各60W×88灯
花道フットライト	花F上 花F下		2 2		W.72 各60W×48灯 ※切替回路
揚げコンセント	揚げWC上下		4		各2口
ウォールコンセント	WC上下		24		各12口
ウォールコンセント直	WC直			6	直上のみ
フォーローピン スポットルーム	PIN直		2		
オーケストラビット	直回路		3		
客席直電源	客直		2		17列23番
客席直電源	客直		1		27列3番付近

ご不明な点は下記までご連絡ください
施設課 TEL 029-241-1166

ザ・ヒロサワ・シティ会館